

PULSADOR DE LLAMADA MANUAL INALÁMBRICO AW-D135W



El pulsador manual inalámbrico AW-D135W está diseñado principalmente para usarse con un sistema de control inalámbrico.

Si se pulsa tras confirmar manualmente un incendio, se envía una señal de alarma al sistema de control de incendios que al recibirla mostrará la dirección codificada y el estado del pulsador.

Cuando el pulsador funciona con normalidad, el indicador rojo parpadea; en caso de alarma de incendio, permanece encendido.

El AW-D135W admite codificación electrónica.



Características:

Montaje semiempotrado o en superficie.

Palanca reutilizable (sin rotura de cristal).

Indicador LED.

Codificación totalmente electrónica, es mediante el codificador AW-FR100, con reprogramación en terreno.

Compatible con las últimas normas EN-11.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de operación	De 2 a 3VDC (con batería CR17450 o CR17330).
Corriente de funcionamiento	Estado de monitoreo $\leq 20\mu\text{A}$, estado de alarma $\leq 100\text{mA}$.
Frecuencia de funcionamiento	De 428 MHz a 438 MHz.
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C.
Humedad relativa	$\leq 95\%$ (sin condensación).

PULSADOR DE LLAMADA MANUAL INALÁMBRICO AW-D135W



Especificaciones técnicas:

Grado de protección	IP30.
Aplicaciones	Uso de interiores.
Programado por el codificador	Codificado por el codificador, el rango de direcciones es de 1 a 250 (opcional).
Material y color	ABS, rojo.
Tamaño	99mm * 91.5mm * 66.3mm.
Peso	Aproximadamente 95g.
Panel de acoplamiento	Panel de alarma contra incendios direccionable AW-FP100.